

# Zastosowanie

Do schowków lub szuflad i drzwiczek meblowych – mechanizm i zaczep zamka jest niewidoczny. Zamek można odblokować za pomocą kart RFID/FOB.

## Specyfikacja

**Liczba trybów: 3**

**Wersja: prywatny/publiczny/biurowy**

**Zmiana kodu: tak**

**Odzyskiwanie kodu: tak**

**Klucz Master: tak, w formie karty**

**Układ: pionowy/poziomy-90/180 stopni**

**Zasilanie: 4 baterie AAA 1,5V**

**Liczba kart w zestawie:**

## Czytność względem frontów

**Drewno: maksimum 38mm**

**Szkło: maksimum 38mm**

# Programowanie

## Krok 1.: Pierwsze uruchomienie

### Przed uruchomieniem:

- Otwórz pokrywkę z tyłu zamka.
- Umieść 4 baterie AAA.
- Zamknij pokrywkę.

### Uruchamianie

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „reset” umiejscowiony z tyłu zamka.

Usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a pierwsze uruchomienie zostanie potwierdzone dwoma mignięciami zielonej diody.

## Krok 2.: Skonfiguruj Kartę Managera/Zarządzającą

Zaprogramuj kartę Managera / Zarządzającą, aby odblokować możliwość konfiguracji zamka.

### W tym celu:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk nr 1 ulokowany z tyłu zamka.
- Gdy pojawi się miganie zielonej lampki, przyłóż kartę, którą zamierzasz zaprogramować jako Kartę Managera

### Uwaga!

- **Karta Managerska uzyskuje swój status po zaprogramowaniu. Przed dokonaniem wyżej opisanej operacji nie zawiera ona danych.**
- **Bez powyższej karty podjęcie dalszych kroków nie będzie możliwe.**
- **Opisz lub oznacz kartę i ukryj przed osobami trzecimi.**
- **Do jednego zamka przypiszesz maksymalnie 20 Kart Zarządzających.**

## Programowanie kilku kart Managerskich:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk nr 1 ulokowany z tyłu zamka.
- Gdy pojawi się miganie zielonej lampki, przyłóż kartę, którą zamierzasz zaprogramować jako Kartę Managera
- Powtórz tę operację dla każdej karty osobno

### Uwaga!

- **Nie przykładaj wielu kart w trakcie migania lampki. Kolejną rejestrację rozpocznij po zakończeniu pierwszej.**

## Krok 3.: Wybierz tryb pracy zamka

### 1). Publiczny

**Karty używane w tym trybie: Managerska, Użytkownika**

Tryb publiczny to wariant przeznaczony dla jednorazowego użytkownika.

Programowanie karty następuje jednorazowo w chwili otwierania zamka, po przyłożeniu do czytnika.

### Pamiętaj

**Karta Managerska w trybie publicznym pełni dodatkową funkcję Karty Master.**

### 2). Prywatny

**Karty używane w tym trybie: Managerska, Użytkownika, Usuwająca.**

Zamek działający w trybie prywatnym obsługuje wyłącznie karty, które zostały wcześniej do niego zaprogramowane. Otwieranie odbywa się po przytknięciu Karty Użytkownika/Master.

Ryglowanie następuje automatycznie po zamknięciu oraz zgaszeniu diody informującej o zaszyfrowaniu. Tryb prywatny jest stosowany najczęściej w szafkach pracowniczych.

### 3). Biurowy

**Karty używane w tym trybie: Managerska, Użytkownika, Usuwająca.**

Tryb biurowy to wariant komercyjny. Do zamykania i otwierania zamka w trybie biurowym stosuje się tę samą Kartę Użytkownika.

Powyższa opcja uniemożliwia samoistne zaryglowanie szafki; w tym celu wymaga się potwierdzenia poprzez przyłożenie karty.

### Pamiętaj

**Awaryjne otwieranie szafki odbywa się poprzez użycie Karty Managera.**



## Krok 4.: Zaprogramuj wybrany tryb

### 1). Publiczny

- Wciśnij 3-krotnie przycisk „Set”, który znajduje się z tyłu zamka.
- Gdy rozpocznie się miganie diody, przyłóż Kartę Managera.
- Usłyszysz jedno piknięcie, które stanowi potwierdzenie zakończenia operacji.

### 2). Prywatny

- Wciśnij 3-krotnie przycisk „Set”, który znajduje się z tyłu zamka.
- Gdy rozpocznie się miganie diody, przyłóż Kartę Managera.
- Usłyszysz dwa piknięcia, które stanowią potwierdzenie zakończenia operacji.

### 3). Biurowy:

- Wciśnij 3-krotnie przycisk „Set”, który znajduje się z tyłu zamka. Gdy rozpocznie się miganie diody, przyłóż Kartę Managera.
- Usłyszysz trzy piknięcia, które stanowią potwierdzenie zakończenia operacji.

## Krok 5.: Zaprogramuj karty

### Karta Usuwająca

Karta Usuwająca usuwa wyłącznie wszystkie Karty Użytkowników.

### Pamiętaj

**Karta Usuwająca usuwa wszystkie zaprogramowane Karty Użytkowników.**

### Celem zaprogramowania:

- Wciśnij dwukrotnie przycisk nr 1.
- Gdy pojawi się miganie czerwonej lampki, przyłóż Kartę Zarządzającą, a następnie Kartę, którą chcesz zaprogramować jako usuwającą.
- Sygnałem pomyślnego zakończenia jest miganie zielonej diody.

### Uwaga!

- **Do jednego zamka przypiszesz maksymalnie 10 Kart Usuwających.**

### Karta Użytkownika

- Wciśnij dwukrotnie przycisk nr 1.
- Użyj Karty Zarządzającej, a następnie przyłóż kartę, którą chcesz zaprogramować jako Kartę Użytkownika.
- Jeden ciągły sygnał i miganie zielonej diody stanowią potwierdzenie pomyślnej rejestracji.

## Programowanie wielu Kart Użytkownika

- Wciśnij dwukrotnie przycisk nr 1.
- Użyj Karty Zarządzającej, a następnie przyłóż kartę, którą chcesz zaprogramować jako Kartę Użytkownika.
- Jeden ciągły sygnał i miganie zielonej diody stanowią potwierdzenie pomyślnej rejestracji.
- Przyłóż kolejną Kartę do rejestracji, poczekaj na sygnał potwierdzający rejestrację.
- Powtarzaj proces dla każdej kolejnej Karty Użytkownika.

### Uwaga!

- **W przypadku rejestracji kilku Kart Użytkownika wymaga się wyłącznie jednorazowego użycia Karty Zarządzającej – celem potwierdzenia na początkowym etapie programowania.**

## Przywracanie do ustawień fabrycznych

- **Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk reset, który znajduje się z tyłu zamka.**

- **3 piknięcia i miganie stanowią sygnał potwierdzający pomyślne zakończenie operacji.**